



# SIMPL'VOX MIXTE

« *Toujours plus performant* »

## Transmetteur vocal et digital

(Cesa 200 bauds et Contact ID)



Photo non contractuelle

Design

- Le **simpl'vox mixte** est désormais disponible dans sa nouvelle version :
  - Un nouveau design encore plus esthétique
  - Jusqu'à 5 entrées dont 1 pour le M/A
  - Une version digitale qui accueille en plus du protocole Cesa 200 Bauds le protocole Contact ID.
- Une intrusion ou un incident domestique est détecté, il donne l'alerte par téléphone et permet l'interphonie (écoute + parole) du site :
  - en vocal, il appelle des amis, des voisins ou vous-même en transmettant des messages vocaux que vous aurez enregistrés
  - en digital, il permet de relier votre domicile à un centre de surveillance.
- Très simple d'utilisation, sa programmation est entièrement guidée par synthèse vocale. Il se programme en local par son clavier, à distance avec un téléphone.
- Ses deux commandes à distance vous permettent de simuler à tout moment votre présence, par la commande à distance d'éclairages, de volets roulants, ... ou encore de mettre en service votre chauffage ou l'arrosage automatique de votre jardin.

Les produits de la gamme ALTEC sont conçus et fabriqués en France par la société ATLS  
SIMPL'VOX et ALTEC sont des marques déposées par ATLS





## CARACTÉRISTIQUES

### Présentation

- Boîtier en ABS, autoprotégé à l'ouverture
- Dimension : 182 x 112 x 42 mm  
Poids 370 g
- Transmission en vocal et en digital (Cesa 200 Bauds et Contact ID)
- Conforme à la norme EN 50130-4
- Usage intérieur sec exclusif : IP 30

### Alimentation

- Tension de fonctionnement : 9 à 15 Vcc
- Consommation en veille : 10 mA
- Consommation en alarme : 100 mA
- Sauvegarde de la programmation en cas de coupure d'alimentation (sauf date et heure)
- Ondulation résiduelle admissible : 250 mV

### Entrées et sorties

- 5 entrées :
  - 1 pour le marche / arrêt
  - 1 entrée E1 asservie à l'entrée M/A
  - 1 entrée E2 24 h/24
  - 2 entrées E3 et E4 24 h/24 commutées de base en sorties

Les entrées sont configurables en disparition de 0 ou 12 V et temporisables de 0 à 9999 secondes.

- 3 sorties :
  - 1 sortie blocage sirène pour l'écoute
  - 2 sorties télécommande : 1 de type bistable et 1 de type impulsionnelle commutables en entrées E3 et E4 24h/24

### MODULES COMPLÉMENTAIRES

- BO-ADSL : filtre adsl et parafoudre (alim 12V)
- ADSL-BOX : filtre adsl et parafoudre autonome (pile CR 123)
- BO-14 : parafoudre

### Fonctionnement

- 1 message vocal général de 20 secondes, enregistrable par l'utilisateur
- 4 messages vocaux de 20 secondes, associés aux 4 entrées E1, E2, E3, E4 enregistrables par l'utilisateur
- 8 numéros de téléphone de 20 chiffres maximum (4 en vocal et 4 en digital)
- Possibilité de programmer une temporisation entre 2 cycles d'appels de 0 à 99 minutes
- Programmation locale par clavier, à distance avec un téléphone, entièrement guidée par synthèse vocale
- 5 types d'acquits : par code, \*, #, au raccroché et au décroché
- Détection batterie faible intégrée
- Tension batterie faible programmable de 10 à 12 V
- Fonction écoute des lieux
- Interphonie mains libres ou alternat
- Durée de l'écoute programmable de 0 à 99 sec
- Interrogation de l'état du système par téléphone
- Fonction test des entrées et simulation d'alarme
- Mémoire des 250 derniers événements horodatés
- Mode digital actif par un code

Représentant